

# GENERADORES POWER-PRO GAS Y GASOLINA



**Marca:** POWER-PRO  
**Modelo:** DG-3000  
**Código:** GENPOWDG3000



## DATOS TÉCNICOS :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| COMBUSTIBLE           | Gasolina 93 Octanos – Gas Licuado – Gas Natural  |
| POTENCIA MAXIMA       | Gasolina y Gas Licuado 3.1 Kw.- Gas Natural 2.8 Kw.  |
| POTENCIA NOMINAL      | Gasolina y Gas Licuado 2.8 Kw.- Gas Natural 2.5 Kw.  |
| AMPERAJE              | Gasolina y Gas Licuado 12.7 Amp - Gas Natural 11.3 Amp.  |
| TIPO MOTOR            | Monocilíndrico, 4 Tiempos  |
| CILINDRADA            | 196 cc.  |
| CAPAC. COMBUSTIBLE    | 15 Litros  |
| AUTONOMÍA             | 18 Hrs. Aprox. Balón 15 Kgs. - 54 Hrs. Aprox. Balón 45 Kgs. – Gasolina 5 Horas Aprox.  |
| TIPO ACEITE           | Para motores a Gasolina 4 T, 10W-30  |
| ALARMA DE ACEITE      | Si   |
| CAPACIDAD CARTER      | 0.55 Litros  |
| VOLTAJE               | 220 Volts.   |
| FRECUENCIA            | 50 Hz.   |
| REFRIGERADO           | Por Aire.  |
| SISTEMA DE PARTIDA    | Manual y Eléctrica   |
| REGULADOR VOLTAJE AVR |  |
| NIVEL DE RUIDO        | 68 dB a 7 metros de distancia  |
| DIMENSIONES           | 610 x 470 x 470 mm. (L x An.Al.)   |
| PESO                  | 48 Kilos   |
| PANEL DE CONTROL      | Voltímetro, Frecuenciómetro, Horómetro, Protector AC/DC.   |
| <b>INCLUYE :</b>      | Manguera y Regulador de Gas 11 y 15 Kilos. 2 Enchufes macho tipo Schuko, Manual de Usuario, Juego herramientas básicas. Cable con pinzas para cargar baterías. |